

ICOM

VHF MARINE PORTABLE

IC-M23

FLOAT'N FLASH



Plus d'infos ?
Flashcode.

NOUVEAU



**Float'n
Flash**

Submersible
1m de profondeur / 30 min

IP-x7
ETANCHE

Après avoir été le premier constructeur à proposer en exclusivité mondiale une VHF flottante, ICOM innove à nouveau en proposant avec la nouvelle IC-M23 une VHF à feu à éclats. En cas de chute, la radio clignote dans l'eau, même si elle est éteinte, permettant ainsi de la retrouver plus facilement ! L'IC-M23 est également la plus petite et la plus légère des VHF flottantes actuellement commercialisées.

icom France s.a.s.

CARACTERISTIQUES

Float'n flash* (feu à éclats)

Innovante avec ses LED rouge clignotantes, une IC-M23 chutant par-dessus bord est facile à trouver, de jour comme de nuit. Le voyant clignote même si la radio n'est pas en service *fonction brevetée aux USA.

La plus petite et la plus légère au monde

L'IC-M23 est actuellement* la Plus petite et la plus légère VHF 5 W flottante, elle a le boîtier le plus petit et plus léger dans le monde. * Selon les résultats des investigations entreprises par Icom au mois de décembre 2010

Économies d'énergie circuits *3,7 V

Autre innovation : l'IC-M23 est actionné par un pack batterie au Lithium-Ion de seulement 3,7V, le BP-266, afin de réduire la taille et le poids de la radio. Un circuit amplificateur "PA" nouvellement développé fournit une puissance de sortie RF de 5 W (approx.) et un niveau

audio (typ.) de 600 mW, même à cette très faible tension. Tout en économisant la consommation pour donner plus de 10 heures d'autonomie.

*. (Selon le ratio suivant : émission ; réception ; veille égal à : 5 ; 5 ; 90)

Large LCD facilement lisible

Le large écran LCD facilement lisible (32x16mm) offre une vision claire des 2 digits du numéro de canal.



Système de régulation de charge

Rechargez l'IC-M23 en connectant directement le chargeur mural dans la radio. En éliminant les bornes métalliques de chargements exposés, l'IC-M23 est encore plus protégé contre les dommages de l'eau.

Niveau de volume et fonction silencieux

Les fonctions "loud/mute" du volume modifient temporairement le volume au niveau maximum/minimum avec deux appuis d'un seul bouton. Selon le niveau de bruit de fond, vous pouvez facilement changer le niveau du volume pour comprendre le message reçu.

Autres Caractéristiques

- fabrication étanche IPX7
- (1 m de profondeur pendant 30 minutes)
- Fonctions Double/Triple Veille
- Fonction Auto scan
- Accès au Canal 16 d'une seule Touche
- Indicateur d'état de batterie à 4 niveaux
- Fonction Tag pour le Balayage et Canaux favoris
- Rétro éclairage du Clavier et de l'afficheur
- Fonction de vidange AquaQuake™

CARACTERISTIQUES

GENERAL

- Fréquences couvertes :
 - TX 156,000–161,450 MHz
 - RX 156,000–163,425 MHz
- Canaux : INT ; 70 canaux programmables : 16K0G3E (FM)
- Type d'émission : 16K0G3E (FM)
- Consommation (à 3,7 V DC) :
 - Tx High 2,3 A
 - Rx AF max. 350mA typ.
 - Power save 8 mA typ.
- Température d'utilisation : -15 °C à +55°C
- impédance antenne : 50 Ω
- Dimensions (LHP) : 58,5 x 128,5 x 34,5 mm (projections non incluses)
- poids(approx.) : 260 g (Avec BP-266, FA-SC58V, MB-124)

EMISSION

- Puissance (Hi/Low) : 5 W / 1 W approx.
- Sensibilité de fréquence : ±5,0 kHz
- Erreur fréquence : ±1,5 kHz
- Rayon. non essentiel : 0,25 μW
- Sélec. du canal adjacent : 70 dB
- Disto. harmonique audio : Moins de 10 % (à 60% dev.)
- taux de bruit et de ronfl. : 40 dB

RECEPTION

- Sensibilité (20 dB SINAD) : -4 dBμ emf typique
- Sensibilité du squelch : -6 dBμ emf typique (non sélective)
- Sélectivité du canal adj. : 70 dB
- Taux de réject. réception : 70 dB
- Rejection d'intermodulation : 68 dB
- Taux de bruit et de ronfl. : 40 dB
- Puissance audio : 600 mW (à10% distortion, 8Ω)

Norme IP

Norme	
Étanchéité	IPX7 (30 mn à 1m)
Norme environment	
Vibration	IEC60945

Accessoires fournis :



- Chargeur mural, BC-199S*
- Batterie, BP-266
- Clip ceinture, MB-124
- Antenne, FA-SC58V
- Dragonne

ACCESOIRES

Batterie Li-Ion

BP-266 3,7 V,
1500/1590 mAh (min./typ.)

CHARGEUR MURAL

BC-199S* Charges la BP-266 en 8,5 hours (approx.).

CHARGEUR RAPIDE

BC-145S* **BC-119N+AD-123***
Charges la BP-266 en 2,5 hours. (approx.).

CABLE ALLUME CIGARE avec convertisseur DC-DC intégré

CP-24

CLIP CEINTURE

MB-124

ANTENNE

FA-SC58V

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
BP 45804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : +33 (0)5 61 36 03 16 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : marine@icom-france.com



FOUNDING MEMBER OF



CACHET DISTRIBUTEUR

